



Committed to **you**

VOLET ROULANT

RÉCEPTEUR HZ RADIO DÉPORTÉ



SIMU-Hz
technology

POUR INTÉGRER LA RADIO DANS UN VOLET ROULANT

- Equipe les moteurs filaires avec la radio SIMU-Hz pour la modernisation ou pour une installation neuve.
- INTÉGRATION : directement dans le coffre du volet roulant sur un support universel à partir de 150 mm.
- RAPIDE À INSTALLER : la connexion au moteur est simple et rapide, grâce au bornier de connexion
- COMPATIBLE avec toutes les commandes et automatismes de la gamme SIMU-Hz.

RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	
	x1	x10
Récepteur Hz (pour tous les moteurs filaires)	2004873	2004872
Récepteur Hz (pour moteur T5 AUTO et T5 E)	2004875	2004874

CHARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION : 230 V - 50 Hz

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT : de -30°C à +80°C

INDICE DE PROTECTION : IP 44

FRÉQUENCE RADIO : 433,42 MHz

COMPATIBILITÉ MOTEUR : avec moteurs T3.5 / T5 / T6 / DMI5 ou DMI6 (réf. 2004873) (à équiper du kit de connexion 9011670) et avec les moteurs T5E / T5 AUTO (réf. 2004875)

COMPATIBILITÉ ÉMETTEURS : avec toute la gamme d'émetteurs SIMU-Hz (12 émetteurs maxi par récepteur Hz)

RÉCEPTEUR HZ POUR MOTEUR T3.5 / T5 / T6 / DMI5 OU DMI6 (à équiper du kit de connexion 9011670) :

230V~50Hz

antenne

Connecteur rapide sans vis

3 m

0,2 m

① BLEU
② MARRON
③ NOIR
④ VERT / JAUNE

230V - 50Hz L N PE

Connecteur rapide sans vis

boîtier de connexion

CE

antenne

45 120 24

0,20m

3,00m

RÉCEPTEUR HZ POUR MOTEUR T5E / T5 AUTO :

230V~50Hz

antenne

0,55 Nm ± 0,1

3 m

0,2 m

① BLEU
② MARRON
③ VERT / JAUNE

230V - 50Hz L N PE

Connecteur rapide sans vis

boîtier de connexion

CE

antenne

45 120 24

0,20m

3,00m

ACCESSOIRES

PRODUIT	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE x 10
	Kit de connexion pour moteurs T3.5 / T5 / T6 / DMI5 ou DMI6	9011670
	Boîtier pour kit de connexion - IP44	2005028
	Clip récepteur (configuration montage coffre tunnel)	9012820



SIMU

ZONE INDUSTRIELLE LES GIRANUX
70100 ARC-LÈS-GRAY
FRANCE

www.simu.com

