

# Kurzanleitung Programmierung

(Ersetzt nicht die originale Bedienungsanleitung)

## T3.5Hz02-T5Hz02-T6Hz02:



**Die Programmierung bitte bei jedem Motor einzeln vornehmen!**


### 1. Anschluss

- Stromversorgung für den **einzelnen** Motor einschalten 
  - Die AUF- und die AB-Taste kurz gleichzeitig drücken. 
- Der Behang fährt kurz auf und ab 

und lässt sich nun im Todmannbetrieb fahren.

### 2. Drehrichtung

- **DREHRICHTUNG überprüfen!**
- **Wenn die Drehrichtung verkehrt ist:**  
Die STOP Taste so lange gedrückt halten, bis der Behang 1x kurz auf und ab fährt



*Jetzt ist die Drehrichtung geändert!*

---

### 3. Einstellen der Endlagen:

#### • Obere Endlage:

Mit den Auf/Ab-Tasten die obere Endlage anfahren. Nach Erreichen der oberen Endlage

**STOP + AB-Taste** des Senders zusammen betätigen. 

**Der Behang läuft nun abwärts, sofort die Stop-Taste drücken !**

#### • Untere Endlage:

Mit den Auf/Ab-Tasten die untere Endlage anfahren. Nach Erreichen der unteren Endlage


**STOP + Auf-Taste** des Senders zusammen betätigen 

**Der Behang läuft nun aufwärts, sofort die Stop-Taste drücken!**

---

### 4. Speichern der Endlagen:

**Die STOP-Taste, solange drücken,  
bis der Behang 1x kurz Auf und Ab fährt!**



*Jetzt sind Endlagen gespeichert!*

### 5. Abspeichern des Senders:

Speichern des Senders durch Drücken **der Programmier Taste**


Der Behang fährt eine kurze Auf+Ab Bewegung und ist programmiert.




*Jetzt kann die Programmierung des nächsten Motors begonnen werden (Punkt 1).*

## Korrektur der Endlagen:

- Lassen Sie den Behang in die zu korrigierende Endlage (oben oder unten) fahren und drücken Sie die Auf+Ab Tasten gleichzeitig 

solange, bis der Behang eine kurze Auf+Ab Bewegung fährt. 

- Jetzt den Behang in die gewünschte Endlage fahren und die STOP Taste gedrückt halten, 

bis der Behang eine kurze Auf+Ab Bewegung fährt 

*Danach ist die neue Endlage gespeichert!*

---

## • Einen weiteren Sender/Uhr auf den Motor anlernen:

- Die Programmier Taste des bereits gespeicherten Senders drücken
- Der Behang fährt eine kurze Auf und Ab Bewegung
- Jetzt die Programmier Taste des neuen Senders drücken
- Der Behang fährt eine kurze Auf und Ab Bewegung
- Der neue Sender ist gespeichert



---

## Löschen der Programmierung:

(gilt auch für die Endlagen)

### Rücksetzen des Motors in den Auslieferungszustand:

(Ist nur nach einer abgeschlossenen Programmierung möglich)

#### Den Motor wie folgt vom Stromnetz trennen:

- **2 Sekunden vom Stromnetz trennen**
- **7 Sekunden an das Stromnetz klemmen**
- **2 Sekunden vom Stromnetz trennen**

Der Motor fährt ca. 5 Sek. in eine beliebige Richtung  
Jetzt die Programmier Taste des Senders so lange gedrückt halten,  
bis der Behang **2x** eine Auf und Ab Bewegung fährt 

*Jetzt befindet sich der Antrieb im Auslieferungszustand!*

