



HZ SENDER

MIT POTENZIALFREIEM KONTAKT



HZ SENDER MIT POTENZIALFREIEM SCHALTCONTACT

VERWENDUNG:

- Ermöglicht die Steuerung eines oder mehrerer Funkmotoren mit einem externen Schalter (siehe Seite 182)
- Verwendung im Innenbereich

BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.
Hz SENDER 230V	2006020
ZUBEHÖR	BESTELL-NR.
Aufputzgehäuse	9154122

SPEZIFIKATION

PRODUKTKLASSE	Klasse III
STROMVERSORGUNG	230 V - 50 Hz
UMGEBUNGSTEMPERATUR BEIM GEBRAUCH	von +5°C bis +40°C
SCHUTZART	IP 30
REICHWEITE	~ 200 m im freien Feld ~ 20 m durch 2 Stahlbetonwände (abhängig von Umgebung und Funkstörungen)
FUNKFREQUENZ	433,42 MHz
UNTERSTÜTZT	Hz Motoren und externe Hz Empfänger
MONTAGE	Unterputzverlegung oder Aufputzmontage (mit Box Nr.: 9154122)
ABMESSUNGEN	80 x 80 x 45 mm

FUNKTIONSPRINZIP

Der Schalter wird an den Sender angeschlossen, der die Steuerungsbefehle an den Funkmotor überträgt.

